



S - COB

4	8	12	16
3	7	11	15
2	6	10	14
1	5	9	13

Uporządkowanie LED

Zasilanie:	AC100V - 240V, 50/60Hz
LED:	16x30W RGB 3w1 COB
Kąt świecenia:	60*
Sterowanie:	Auto, Sound, DMX512
DMX512:	6, 24, 48, 96 kanałów
1 dioda = 1 piksel	(możliwość sterowania dowolną diodą)
Dimmer:	0-100%
Wymiary:	180x425x400mm
Waga:	10,5kg

Może być wykorzystany jako blinder lub efekt z chase. Możliwość łączenia urządzeń w większą całość, tworząc duże matryce na których można wyświetlać m.in. animacje, napisy itp.;

Odświeżanie diod LED umożliwiające wykorzystanie urządzenia w spektaklach TV - brak migotania;

display LED z 4-przyciskowym panelem sterującym.

Channel	96CH	48CH
1	Dimmer	Red (1)
2	Switching the LEDs/Strobe	Green (1)
3	Mix color	Blue (1)
4	Auto mix color	Red (2)
5	Color change	Green (2)
6	Red color fade	Blue (2)
7	Green color fade	Red (3)
8	Blue color fade	Green (3)
9	Red+green color fade	Blue (3)
10	Red+blue color fade	Red (4)
11	Green+blue color fade	Green (4)
12	Sound control	Blue (4)
13	Red (1,2,3,4)	Red (5)
14	Green (1,2,3,4)	Green (5)
15	Blue (1,2,3,4)	Blue (5)
16	Red (5,6,7,8)	Red (6)
17	Green (5,6,7,8)	Green (6)
18	Blue (5,6,7,8)	Blue (6)
19	Red (9,10,11,12)	Red (7)
20	Green (9,10,11,12)	Green (7)
21	Blue (9,10,11,12)	Blue (7)
22	Red (13,14,15,16)	Red (8)
23	Green (13,14,15,16)	Green (8)
24	Blue (13,14,15,16)	Blue (8)
25	Red (1,5,9,13)	Red (9)
26	Green (1,5,9,13)	Green (9)
27	Blue (1,5,9,13)	Blue (9)
28	Red (2,6,10,14)	Red (10)
29	Green (2,6,10,14)	Green (10)
30	Blue (2,6,10,14)	Blue (10)
31	Red (3,7,11,15)	Red (11)
32	Green (3,7,11,15)	Green (11)
33	Blue (3,7,11,15)	Blue (11)
34	Red (4,8,12,16)	Red (12)
35	Green (4,8,12,16)	Green (12)
36	Blue (4,8,12,16)	Blue (12)
37	Red (1,2,5,6)	Red (13)
38	Green (1,2,5,6)	Green (13)
39	Blue (1,2,5,6)	Blue (13)
40	Red (9,10,13,14)	Red (14)
41	Green (9,10,13,14)	Green (14)
42	Blue (9,10,13,14)	Blue (14)
43	Red (11,12,15,16)	Red (15)
44	Green (11,12,15,16)	Green (15)
45	Blue (11,12,15,16)	Blue (15)
46	Red (3,4,7,8)	Red (16)
47	Green (3,4,7,8)	Green (16)
48	Blue (3,4,7,8)	Blue (16)
49	Red (1)	
50	Green (1)	
51	Blue (1)	
52	Red (2)	
53	Green (2)	
54	Blue (2)	
55	Red (3)	
56	Green (3)	
57	Blue (3)	
58	Red (4)	
59	Green (4)	
60	Blue (4)	

61	Red (5)
62	Green (5)
63	Blue (5)
64	Red (6)
65	Green (6)
66	Blue (6)
67	Red (7)
68	Green (7)
69	Blue (7)
70	Red (8)
71	Green (8)
72	Blue (8)
73	Red (9)
74	Green (9)
75	Blue (9)
76	Red (10)
77	Green (10)
78	Blue (10)
79	Red (11)
80	Green (11)
81	Blue (11)
82	Red (12)
83	Green (12)
84	Blue (12)
85	Red (13)
86	Green (13)
87	Blue (13)
88	Red (14)
89	Green (14)
90	Blue (14)
91	Red (15)
92	Green (15)
93	Blue (15)
94	Red (16)
95	Green (16)
96	Blue (16)

24CH/6CH

Channel	24CH	6CH
1	Red (1,2,3,4)	Dimmer
2	Green (1,2,3,4)	Switching the LEDs/Strobe
3	Blue (1,2,3,4)	Red
4	Red (5,6,7,8)	Green
5	Green (5,6,7,8)	Blue
6	Blue (5,6,7,8)	Sound control
7	Red (9,10,11,12)	
8	Green (9,10,11,12)	
9	Blue (9,10,11,12)	
10	Red (13,14,15,16)	
11	Green (13,14,15,16)	
12	Blue (13,14,15,16)	
13	Red (1,5,9,13)	
14	Green (1,5,9,13)	
15	Blue (1,5,9,13)	
16	Red (2,6,10,14)	
17	Green (2,6,10,14)	
18	Blue (2,6,10,14)	
19	Red (3,7,11,15)	
20	Green (3,7,11,15)	